



Manual Operación



Bascula Electrónica Comercial

Por favor, Identifique la capacidad máxima de su bascula 30Kg, 40Kg, 50Kg.

No sobrepase la capacidad de máxima de la bascula; la garantía no cubrirá los daños ocasionados por esta acción. La bascula cuenta con una alarma para visarle que ha alcanzado la capacidad máxima.

Mientras la báscula esté conectada a la corriente, esta cargará la batería, aun cuando esta se encuentre apagada.

La báscula cuenta con un indicador de batería baja, así como con una función de ahorro de energía, la cual hará que la báscula apague los indicadores de precio y suma para conservar la batería.

Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada, para obtener la mejor lectura. Su báscula cuenta con un indicador de nivel para asegurar su correcta nivelación.

Coloque la charola sobre los cuatro pies de plástico, asegurándose de que los cuatro hagan contacto con la charola. La charola cuenta con solo tres pies.

Operación

Antes de comenzar a utilizar la báscula asegúrese que esta marque ceros en todos los indicadores, si esto no es así, presione el botón de **zero**, y una luz encenderá indicándole que la bascula está estable en cero.

Coloque la muestra a pesar, procurando ponerla en el centro de la charola; el indicador de la izquierda le dará la lectura de peso, introduzca el precio unitario por kilo de la muestra con el teclado numérico, este será mostrado en el indicador de en medio, el indicador de la derecha le dará el precio de la muestra, basado en su peso y precio por kilo.

Función de Tara

Esta función sirve para que la bascula comience a pesar a partir de una muestra que ya se encuentra en la charola, ej. Para no contemplar el peso de los recipientes junto con la mercancía. Para esto debe colocar primero el recipiente y después de que la báscula le indique el peso de este, presione la tecla de tara y la báscula ira a cero y podrá comenzar a pesar sin contar el peso del recipiente.

Funciona de suma

Ponga una muestra, ingrese el precio de este, presione la tecla de **M+** y en el display de en medio aparecerá **add 1** repita este procedimiento cuantas veces necesite y la bascula ira sumando el precio de cada una de las pesadas y el resultado aparecerá en el indicador de el lado derecho.

Memorias

La bascula cuenta con 8 memorias directas, estas pueden ser almacenadas, oprimiendo la tecla **M**, después indique el precio y finalmente presiona la tecla del **1** al **8** de la memoria en la cual desea almacenarla. Para acceder a ella solo presione una de las teclas de memoria del **1** al **8**.